Генератор бензиновый **GMGen GMH15000TELX**

GMGen® power systems







Б	50 Гц	3000 об/мин	400/230 В	
Бензин	Частота тока	Частота вращения двигателя	Напряжение	Воздушное охлаждение

Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность		
резервная (ESP)	**13 кВА**	**10 кВт**
основная (PRP)	**12 кВА**	**9.6 кВт**

Двигатель
Honda GX690

Генератор (варианты поставки)
LINZ Electric Alternator

Панель управления (варианты поставки)	
QM307	русифицированная, поддерживает автозапуск

Основные тех. характеристики	
Производитель	GMGen Power Systems
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	электростартер
Напряжение выхода	400/230 В
Максимальный ток	18,8 А
Расход топлива, при нагрузке 70%	4,2 л/ч

Данные для установки	
Габариты	99x55x67 см
Вес	133 кг

Примечание: производитель может менять внешний вид и технические характеристики
По специальному заказу генераторная установка может быть изготовлена в необходимой комплектации и с необходимыми техническими характеристиками
Для заказа нестандартной конфигурации обращайтесь в коммерческий департамент GMGen Power Systems.



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием
Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами)
Электростартер
Панель управления
Выходной автомат защиты (автоматический выключатель)
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
Система топливоподачи с фильтрацией
Система смазки с фильтрацией
Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 100%
Трубчатая сварная рама с виброопорами
Генератор синхронный щёточный
Стандартный глушитель
Система защиты по низкому уровню масла

Двигатель
Honda GX690

Основные тех. характеристики	
Количество цилиндров	2
Модель двигателя	GX690
Компоновка	V-образная
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Степень сжатия	8.3:1
Рабочий объем	0,69 л
Диаметр цилиндра	78 мм
Ход поршня	72 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	17,65 кВт

Системы двигателя	
Объем масляной системы	1,9 л
Тип топлива	бензин

Генератор
LINZ Electric Alternator



Основные тех. характеристики	
Производитель	LINZ Electric
Модель генератора	Alternator

Панель управления **QM307**



Индикация и измерение
Счетчик наработки

A	поддерживает режим автозапуска ДГУ
RU	поддерживает русский язык

Общие характеристики	
Модель панели управления	QM307

Услуги



Монтаж электростанции
Выезд на обследование
Доставка оборудования