Бензогенератор
KOHLER-SDMO HX 6000



Б — Бензин

50 Гц — Частота тока

3000 об/мин — Частота вращения двигателя

230 В — Напряжение

Воздушное охлаждение

Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность		
резервная (ESP)	**5.6 кВА**	**5.6 кВт**
основная (PRP)	**5.6 кВА**	**5.6 кВт**

Двигатель
Honda GX390

Генератор (варианты поставки)
Mecc Alte S20W-95

Основные тех. характеристики	
Производитель	KOHLER-SDMO
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	ручной
Напряжение выхода	230 В
Максимальный ток	24,3 А
Расход топлива, при нагрузке 70%	2,5 л/ч

Данные для установки	
Габариты	77x57x59 см
Вес	79 кг

Примечание: производитель может менять внешний вид и технические характеристики
По специальному заказу генераторная установка может быть изготовлена в необходимой комплектации и с необходимыми техническими характеристиками
Для заказа нестандартной конфигурации обращайтесь в коммерческий департамент GMGen Power Systems.



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием
Выходной автомат защиты (автоматический выключатель)
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
Система топливоподачи с фильтрацией
Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 100%
Трубчатая сварная рама с виброопорами
Генератор синхронный бесщёточный
Стандартный глушитель
Ручной стартер
Система защиты по низкому уровню масла
Шумозащитные панели

Двигатель **Honda GX390**

Основные тех. характеристики	
Количество цилиндров	1
Модель двигателя	GX390
Компоновка	рядная
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Степень сжатия	8:1
Рабочий объем	0,39 л
Диаметр цилиндра	88 мм
Ход поршня	64 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	8,2 кВт

Системы двигателя	
Объем масляной системы	1,1 л
Тип топлива	бензин
Расход топлива, при нагрузке 100%	6,1 л/ч

Генератор
Mecc Alte S20W-95

Основные тех. характеристики	
Производитель	Mecc Alte
Модель генератора	S20W-95
Мощность кВА	6 кВА
Мощность кВт	6 кВт
Частота выхода	50 Гц
Фазность	1
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип системы возбуждения	CAPACITOR
Количество подшипников	1

Услуги



- Монтаж электростанции
- Выезд на обследование
- Доставка оборудования